

ROBERTHA



Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



Matériel Inclus:

- A: Luminaire
- B: Support de Montage Robertha (Si Applicable)
- C: Ruban Adhésif 3M Pré-Installé (Si Applicable)

Matériel et Outils Requis:

- Transformateur
- Niveau
- Crayon
- Découpeuse de Cloisons Sèches

Si installé avec Support de Montage Robertha:

- Visseuse
- Gallon à Mesurer
- Vis à Tête Plate
- Ancrage (Si Nécessaire)

Instructions:

Installation avec Support de Montage Robertha

- 1 Fermer l'alimentation électrique.
- 2 Marquer l'emplacement à niveau du Luminaire (A).
- 3 Installer le Transformateur à l'endroit désiré et passer un fil d'alimentation du Transformateur à l'emplacement du Luminaire (A).
- 4 Si nécessaire, percer un trou afin de sortir le fil d'alimentation.
- 5 Mesurer et marquer la distance voulue entre les Supports de Montage Robertha (B), puis les visser solidement en place.
- 6 Brancher le Luminaire (A) au Transformateur.
- 7 Insérer le Luminaire (A) dans les Supports de Montage Robertha (B).
- 8 Remettre l'alimentation électrique.



Ne pas surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci.



ROBERTHA



Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.



Instructions:

Installation avec Ruban Adhésif 3M

- 1 Fermer l'alimentation électrique.
- 2 Marquer l'emplacement à niveau du *Luminaire* (A).
- 3 Installer le *Transformateur* à l'endroit désiré et passer un fil d'alimentation du *Transformateur* à l'emplacement du *Luminaire* (A).
- 4 Si nécessaire, percer un trou afin de sortir le fil d'alimentation.
- 5 Brancher le *Luminaire* (A) au *Transformateur*.
- 6 Retirer la doublure antiadhésive rouge à l'endos du *Luminaire* (A).
- 7 Appliquer le *Luminaire* (A) à l'endroit désiré.
- 8 Appuyer fermement. Pour de meilleurs résultats, réappuyer 24 heures après l'installation.
- 9 Remettre l'alimentation électrique.

 Ne pas surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. 